

## Bedienung VoIP Accounts mittels Telefontastatur ("Sternchen-Codes")

- Wenn ein Telefon hinter einer FritzBox angeschlossen ist, muss \*# vorausgewählt werden
- Die Bedienung mittels Telefontastatur funktioniert erst nach der Aktivierung/Portierung der Telefonnummern

## Umleitungen und Parallelruf

### Standardumleitungen

Service 21: Unbedingte Umleitung / CFU, Call Forward Unconditional	*#-Code	Bemerkung:
Unbedingte Umleitung aktivieren	*21 (*) <UMLEITUNG> (#)	Wenn aktiviert, wird diese Umleitung immer durchgeführt.
Unbedingte Umleitung auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*28 (#)	
Unbedingte Umleitung deaktivieren	#21 (#)	
Unbedingte Umleitung Statusabfrage	*#21 (#)	

Service 61: Umleitung, wenn nicht erreichbar / CFNR, Call Forward Not Reachable	*#-Code	Bemerkung:
Umleitung, wenn nicht erreichbar aktivieren	*61 (*) <UMLEITUNG> (#)	Diese Umleitung wird dann aktiv, wenn nach ca. 20 Sekunden niemand die Verbindung annimmt.
Umleitung, wenn nicht erreichbar auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*68 (#)	
Umleitung, wenn nicht erreichbar deaktivieren	#61 (#)	

Umleitung, wenn nicht erreichbar Statusabfrage	*#61 (#)	
<b>Service 67: Umleitung, wenn besetzt / CFB, Call Forward Busy</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Umleitung, wenn besetzt aktivieren	*67 (*) <UMLEITUNG> (#)	Wenn aktiviert, wird diese Umleitung durchgeführt, wenn der Anschluss besetzt ist.
Umleitung, wenn besetzt auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*691 (#)	
Umleitung, wenn besetzt deaktivieren	#67 (#)	
Umleitung, wenn besetzt Statusabfrage	*#67 (#)	

### Fall-Back Umleitung CFF

<b>Service 22: Umleitung, wenn nicht angemeldet / CFF, Call Forward Fallback</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Umleitung, wenn nicht registriert aktivieren	*22 (*) <UMLEITUNG> (#)	
Unbedingte Umleitung auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*692 (#)	
Umleitung, wenn nicht angemeldet deaktivieren	#22 (#)	
Umleitung, wenn nicht angemeldet Statusabfrage	*#22 (#)	

## Parallelruf

Service 481: Parallelruf (CFO)	*#-Code	Bemerkung:
Parallelruf aktivieren	*481 (*) <PARALLEL> (#)	Beim Parallelruf wird ein ankommender Ruf beim zweiten Telefon gleichzeitig signalisiert.
Parallelruf deaktivieren	#481 (#)	
Parallelruf Statusabfrage	*#481 (#)	

## Alle aktiven Umleitungen löschen

Service 00: Alle aktiven Umleitungen löschen	*#-Code	Bemerkung:
Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen aktivieren	*00 (#)	*00 aktiviert das „Löschen“ aller Umleitungen.
Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen Statusabfrage	*#00 (#)	Mit *#00 kann überprüft werden, ob eine oder mehrere mit *#-Stimulusprozeduren eingeschaltete Umleitungen aktiv sind.

\*00 löscht auch eine aktive Fall-Back Umleitung CFF, welche mit der \*#-Stimulusprozedur eingeschaltet wurde!

## Anrufe zurückweisen

Service 26: Ruhe vor dem Telefon	*#-Code	Bemerkung:
Ruhe vor dem Telefon aktivieren	*26 (#)	Der Anrufende hört eine entsprechende Ansage, dass der Angerufenen nicht gestört werden will.
Ruhe vor dem Telefon deaktivieren	#26 (#)	
Ruhe vor dem Telefon Statusabfrage	*#26 (#)	
Service 99: Keine anonymen Anrufe erlauben	*#-Code	Bemerkung:

Keine anonymen Anrufe erlauben aktivieren	*99 (#)	Der Anrufende hört eine entsprechende Ansage, dass der Angerufene keine anonymen Anrufe annimmt.
Keine anonymen Anrufe erlauben deaktivieren	#99 (#)	
Keine anonymen Anrufe erlauben Statusabfrage	*#99 (#)	

### Eigene Telefonnummer anzeigen oder unterdrücken

<b>Service 31: Eigene Telefonnummer für den nächsten Anruf</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Eigene Telefonnummer für den nächsten Anruf unterdrücken (CLIR)	*31 (*) <ZIELNUMMER> (#)	Diese Aktion wird nicht durch einen Sprechtext quittiert.
Eigene Nummer für den nächsten Anruf anzeigen (CLIP)	#31 (*) <ZIELNUMMER> (#)	Diese Aktion wird nicht durch einen Sprechtext quittiert.

<b>Service 32: Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken aktivieren	*32 (#)	
Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken deaktivieren	#32 (#)	
Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken Statusabfrage	*#32 (#)	